Flexo LED Rai 10W con alarma



Reference: 04-552-10-100

Material: Metal y ABS
Acabado: Negro
IP: 20
Tipo de LED: LED SMD
Potencia (W): 10
Flujo luminoso (Lm): 550
Temperatura (K): 3.000-4.900-6.500
Ángulo de apertura: 120º
Indice de reproducción cromática (IRC/CRI): 80
Dimmable: Sí
Vida útil (h): 20.000
On/Off: 10.000
Voltaje (V): 12
Voltaje de Entrada (V): 100-240
Frecuencia (Hz): 50/60
Clase de protección: Clase II
Factor de potencia: 0.5
Dimensiones (mm): 632x490
Memoria de encendido: Sí

Flexo Led de 10W con tres tonalidades y 6 intensidades de luz. Permite establecer una alarma despertador y una prealarma. Pantalla LCD digital con fecha y hora y puerto USB que permite cargar dispositivos electrónicos. La prealarma puede establecerse 0-2-5-10-15 minutos antes de que suene la alarma, en su momento las luces comenzarán a encenderse de manera gradual acompañada de un sonido de pájaros. El flexo tiene el cuerpo y cabezal orientables. Es táctil, muy sencillo de utilizar con los botones de debajo de la pantalla.